

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО от 14 июля 1998 г. N 32-6/18-ЭТ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ГЛ. 2.3; 2.4; 2.5 ПУЭ ШЕСТОГО ИЗДАНИЯ И В П.
4.11.12 ПТБ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ВТОРОГО ИЗДАНИЯ

Решениями Минтопэнерго России:

от 13.07.98 внесены изменения в главы 2.3; 2.4 и 2.5 ПУЭ (изд. 6, 1986) с введением их в действие 01.09.98;

от 14.07.98 внесены изменения в п. 4.11.12 ПТБ при эксплуатации электроустановок (изд. 2) с введением в действие с момента учреждения.

Направляю вышеперечисленные решения (Приложения 1 и 2) для внесения изменений в действующие Правила.

Заместитель Начальника
Главгосэнергонадзора России

Приложение 1
к инструктивному письму
Минтопэнерго России
от 14 июля 1998 г. N 32-6/18-ЭТ

Утверждено
Первым заместителем Министра
топлива и энергетики
Российской Федерации
13 июля 1998 года

**РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ГЛАВЫ 2.3, 2.4 И 2.5 ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ, ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ)**

В целях обеспечения сохранности электрических сетей, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев, в соответствии с частью пятой статьи 83 Земельного кодекса РСФСР Департамент государственного регулирования и реформирования электроэнергетики и Главгосэнергонадзор Минтопэнерго России принимают решение о внесении следующих изменений и дополнений в главы 2.3 "Кабельные линии напряжением до 220 кВ", 2.4 "Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ" и 2.5 "Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ" Правил устройства электроустановок (шестое издание) с введением в действие 01.09.98:

Параграф 2.3.24 изложить в следующей редакции:

"2.3.24. Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками.

Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

На информационных знаках должны быть указаны ширина охранных зон кабельных линий и номера телефонов владельцев кабельных линий".

Параграф 2.4.6 дополнить в конце текстом: "..., информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ и номера

телефона владельца ВЛ".

Параграф 2.5.15 дополнить в конце текстом:

"информационные знаки, на которых указаны ширина охранной зоны ВЛ и номер телефона владельца ВЛ".

Приложение 2
к инструктивному письму
Минтопэнерго России
от 14 июля 1998 г. N 32-6/18-ЭТ

Утверждено
Заместителем Министра
топлива и энергетики
Российской Федерации
14 июля 1998 года

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В П. 4.11.12 ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ, 1985)

В целях упорядочения организации работ в распредустройствах (РУ) и повышения уровня электробезопасности персонала, выполняющего ремонт концевых муфт и концевых заделок на кабельных линиях (КЛ), Главгосэнергонадзор России и Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей РАО "ЕЭС России" принимают решение о внесении изменений в п. 4.11.12 Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок (издание второе, переработанное и дополненное, 1985) и дают его в следующей редакции:

"4.11.12. Работы на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных в РУ, должны выполняться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ.

Если РУ и КЛ принадлежат разным организациям, то эти работы организуются в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 21 настоящих Правил.

Допуск к работам на КЛ во всех случаях осуществляет персонал, обслуживающий РУ.

Работы на КЛ, проходящих по территории и в кабельных сооружениях РУ, должны выполняться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим КЛ. Допуск осуществляет персонал, обслуживающий КЛ, после получения разрешения от оперативного или оперативно-ремонтного персонала, обслуживающего РУ".